

Sedna

Plānais ir skaists



Schneider
Electric

Saturs

Prezentācija	4
Slēdži	18
Komforta kontrole.	24
Kontaktligzdas	26
Datu ligzdas	28
Telefona ligzdas	30
TV/R/SAT ligzdas	31
Audio ligzdas	32
Papildu piedāvājums.	33
Kārbas	34
Rāmīši	35

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Slēdži.	38
Gaismas regulatori.	39
Gaismas regulatori ar griežamu un nospiežamu pogu	42
Kustības detektors.	45
Termostati	46
Atslēgu kartes slēdži	50
RJ45 datu kontaktligzdas	51
TV/R/SAT kontaktligzdas	53
Virsmas montāžas kārbas	56
Rāmīši	57

Sedna 8 mm...

tīra dizaina

Piedāvājiem klientiem oriģinālu tradicionālo balto slēdžu un kontaktligzdu alternatīvu. Sedna sortimenta plūstošo līniju dizains un elegantās krāsas sniegs jums tieši to, ko jūs meklējāt.



7

krāsas

Ar pieejamajiem 7 krāsu rāmīšiem un 5 krāsu taustiņiem jūs varat izveidot daudzveidīgus un dizainiski interesantus risinājumus.

> 10 funkcijas

Lai mājoklis kļūtu ergonomisks, ērts un glīts.

7 krāsaini rāmīši



5 krāsaini taustiņi



Slēdzis

Slēdzis ar lampu

Dubultpārslēdzis ar lampu



Zvanu poga ar lampu



Kontaktligzda ar zemējuma spalli



Kontaktligzda ar zemējuma spalli



Žalūziju vadības slēdzis



Infra sarkano staru slēdzis



Gaismas regulators



Telpas siltuma termostats



Gaismas regulators – slēdzis



Telefona un datu ligzda



TV/R/SAT ligzda

Vairāk ērtību jūsu klientiem...

Sedna ir apvienojusi visu – komforta, apgaismojuma un apkures vadību. Modernizētās funkcijas var atvieglot jūsu klientu dzīvi un demonstrēt jūsu biznesa pievienoto vērtību.

Ērtības pirkstu galos

- > Mājas pulss sitas vienā ritmā ar tās iemītnieku ikdienas paradumiem un vajadzībām:
- + programmējamas apkures sistēmas piedāvā optimālu komfortu no tā brīža, kad saimnieks ienāk pa savas mājas durvīm;
- + gaismas regulatori piedāvā visprecīzāko apgaismojuma spilgtumu;
- + žalūzijas var vadīt ar vienu vieglu pieskārienu slēdzim...

Droša vide

- > Dažkārt, lai mājas padarītu drošākas, pietiek ar kādu mazu detaļu. Visas Sedna kontaktligzdas ir aprīkotas ar bēnu aizsardzību, lai pasargātu no nesankcionētas piekļuves un nelaimes gadījumiem. Arī kustību detektori var piedāvāt automātisku apgaismojumu, lai iedzīvotāji varētu droši un vienkārši pārvietoties arī naktī..

Visi nepieciešamie savienojumi

- > Piedāvājiēt klientiem jaudīgu tīklu, lai pievienotu internetu vai skatītos televīziju jebkurā mājas vietā.



Gaismas regulators

Vienkārši izmantojiet gaismu noskaņu, ne vairāk.



Kustības detektors

Automātiski ieslēdzas un izslēdzas, nosakot personas klātbūtni vai gaismas apstākļus (gaismas sensors).



Termostats

Temperatūras vadība bez temperatūras straujas samazināšanas vai paaugstināšanas.




Slēdzis ar lampu

Naktī izgaismotais slēdzis palīdzēs atrast ceļu pareizajā virzienā

> Apgaismojuma vadība

> Temperatūras vadība

> Žalūziju vadība





P112215



P112204

- > Bērnu aizsardzība
- > Kustību noteikšana



P111817



P112230



P112208

> Slēdzis ar lampiņu

> Savienojamība



P111813



P112227



P112197

... Un jums vieglāka instalācija

Sedna sortimenta dizaineri ir padomājuši par visu, īpaši par jums. Ārējā dizaina kvalitāte atspoguļo iekšpusē esošos jauninājumus. Tikai dažas mazas priekšrocības, kas tos padara tik atšķirīgus.

Efektīvi izmantojiet enerģiju

> Teleskopiska konstrukcija

Instalācijas laikā nav nepieciešamas īpašas rūpes. Teleskopiskā konstrukcija nodrošina perfektu saderību ar neregulārām virsmām, kā arī viengabalainu izlīdzinājumu ar jebkādām iepriekš instalētām sienas kārbu daļām.



P112170




P112182



P112181

> Skaidrs marķējums

Uzreiz var ķerties pie savienošanas un nolīmeņošanas.



P112171

> Izlīdzinātas pievienošanas spaiļes


Vadus var nogriezt vienādā garumā. Mehānismu ir vienkāršāk nostiprināt kārbā, ja visi vadi ir vienā pusē.



P112173

> Atvērtas pievienošanas spaiļes

Nav jāatskrūvē, pievienošanas spaiļes ir jau iepriekš atvērtas, lai ātrāk varētu veikt vadu montāžu.



P112174

> Lielas krāsainas vadu atbrīvošanas sviras vieglai instalēšanai

Krāsainas sviras procesu padara ievērojami ātrāku un intuitīvāku.



P112172

> Augšup vērsta fiksēšanas kājas

Mehānismu var viegli ievietot kārbā, jo fiksācijas kājas vadiem netraucē.



P112175

Pilnīgi droša instalēšana

> Kontaktligzda-korpuss

Plastikāts paslēpj kontaktligzdas elektrovadošās daļas, kas var būt zem sprieguma.



P112176

> Pievienošanas marķējums


Vadu pievadi ir tā izveidoti, lai vadu daudz vienkāršāk varētu ievietot spailēs un kailie vadu gali ir paslēpti zem izolācijas, pasargājot no īssavienojuma.



P112178

> Izolētas fiksācijas kājas

Fiksācijas kājas ir pilnībā noslēptas, lai pirksti būtu drošībā.




P1121742

Garantēta izturība un drošums

> Metāla montāžas rāmis


Montāžas rāmis izgatavots no nerūsējoša tērauda, kas ir izturīgs pret rūsas un locīšanos. Pēc instalācijas tas ir ļoti stabils.



P112179

> Izturīgas fiksācijas kājas drošai instalēšanai

Garas, izturīgas fiksācijas kājas ir īpaši svarīgas kontaktligzdās, jo pēc atkārtotas lietošanas tās mēdz kļūt vaļīgas.



P112180

> Slēdzis ar lampiņu



Naktī izgaismotais slēdzis palīdzēs atrast ceļu pareizajā virzienā




P112181

Slēdži



10 AX - 250 V AC slēdži ar zilu indikatorlampiņu

Slēdzis	Pārslēdzis
	
Krāsa	
balta	SDN1400121
bēša	SDN1400123
alumīnija	SDN1400160
titāna	SDN1400168
grafīta	SDN1400170
SDN1500121	SDN1500123
SDN1500160	SDN1500168
SDN1500170	SDN1500170


Krusta slēdzis	
	
SDN0501121	
SDN0501123	
SDN0501160	
SDN0501168	
SDN0501170	

Divu taustiņu slēdzis (1+1)	
 	
SDN0300321	
SDN0300323	
SDN0300360	
SDN0300368	
SDN0300370	

10 AX - 250 V AC ar sarkanu kontrollampiņu

Slēdzis	Pārslēdzis
	
Krāsa	
balta	SDN0400321
bēša	SDN0400323
alumīnija	SDN0400360
titāna	SDN0400368
grafīta	SDN0400370
SDN0401121	SDN0401123
SDN0401160	SDN0401168
SDN0401170	SDN0401170

Divpolu



4

3

2

1

Δ

L





SDN0201121

SDN0201123


SDN0201160

SDN0201168


SDN0201170



16 AX - 250 V AC slēdži ar zilu indikatorlampiņu

Pārslēdzis	
	
Krāsa	
balta	SDN1500221
bēša	SDN1500223
alumīnija	SDN1500260
titāna	SDN1500268
grafīta	SDN1500270



16 AX - 250 V AC ar sarkanu kontrollampiņu

Pārslēdzis	
	
Krāsa	
balta	SDN0201221
bēša	SDN0201223
alumīnija	SDN0201260
titāna	SDN0201268
grafīta	SDN0201270


10 AX - 250 V AC atslēgu kartes slēdzis

Vienīcu karšu slēdzis	
	
SDN1900121	
SDN1900123	
SDN1900160	
SDN1900168	
SDN1900170	

Slēžu mehānismi žalūzijām

10 AX - 250 V AC slēdzis	10 A - 250 V AC spiedpoga
Žalūziju slēdzis ar mehānisku bloķētāju	Žalūziju slēdzis ar elektrisku bloķētāju
	
Krāsa	
balta	SDN1300321
bēša	SDN1300323
alumīnija	SDN1300360
titāna	SDN1300368
grafīta	SDN1300370
SDN1300121	SDN1300123
SDN1300160	SDN1300168
SDN1300170	SDN1300170


10 A - 250 V AC impulsa slēdzis ar auklu

Screwless with cord	
	
SDN1200121	
SDN1200123	
SDN1200160	
SDN1200168	
SDN1200170	

Slēdži


10 A - 250 V AC impulsa pogas slēdži

Zvanu pogas




Krāsa	
balta	SDN0700121
bēša	SDN0700123
alumīnija	SDN0700160
titāna	SDN0700168
grafīta	SDN0700170

Ar zvana simbolu




Ar gaismas simbolu




Krāsa			
balta	SDN0800121	SDN0900121	
bēša	SDN0800123	SDN0900123	
alumīnija	SDN0800160	SDN0900160	
titāna	SDN0800168	SDN0900168	
grafīta	SDN0800170	SDN0900170	

Ar atkritumu tvertnes simbolu



Krāsa	
balta	SDN1000121
bēša	SDN1000123
alumīnija	SDN1000160
titāna	SDN1000168
grafīta	SDN1000170


Pārslēdzis




Krāsa	
balta	SDN0420121
bēša	SDN0420123
alumīnija	SDN0420160
titāna	SDN0420168
grafīta	SDN0420170

IP44 10 A - 250 V AC impulsa pogas slēdži

Ar zvana simbolu



Ar gaismas simbolu



Krāsa			
balta	SDN0800321	SDN0900321	
bēša	SDN0800323	SDN0900323	
alumīnija	SDN0800360	SDN0900360	
titāna	SDN0800368	SDN0900368	
grafīta	SDN0800370	SDN0900370	



SDN0700121



SDN0800121



SDN0900121



SDN1000121



SDN0420121



SDN0800321



SDN0900321



SDN1600121



SDN1520121



SDN1600421



SDN1800121



SDN1600321




SDN1700121



SDN1700421


10 A - 250 V AC impulsa pogas slēdži ar zilu indikatorlampiņu

Zvanu pogas ar lampu




Krāsa	
balta	SDN1600121
bēša	SDN1600123
alumīnija	SDN1600160
titāna	SDN1600168
grafīta	SDN1600170

Pārslēdzis ar lampu




Krāsa	
balta	SDN1520121
bēša	SDN1520123
alumīnija	SDN1520160
titāna	SDN1520168
grafīta	SDN1520170

Ar zvana simbolu




Ar gaismas simbolu



Krāsa			
balta	SDN1600421	SDN1800121	
bēša	SDN1600423	SDN1800123	
alumīnija	SDN1600460	SDN1800160	
titāna	SDN1600468	SDN1800168	
grafīta	SDN1600470	SDN1800170	


Ar markējumu



Krāsa	
balta	SDN1600321
bēša	SDN1600323
alumīnija	SDN1600360
titāna	SDN1600368
grafīta	SDN1600370


10 A - 12 V AC impulsa pogas slēdži ar zilu indikatorlampiņu

Ar zvana simbolu



Krāsa	
balta	SDN1700121
bēša	SDN1700123
alumīnija	SDN1700160
titāna	SDN1700168
grafīta	SDN1700170

Ar markējumu



Krāsa	
balta	SDN1700421
bēša	SDN1700423
alumīnija	SDN1700460
titāna	SDN1700468
grafīta	SDN1700470

Komforta kontrole

Griežams gaismas regulators

	RC, 230 V, 25-325 VA	RL, 230 V, 60-325 VA
		
Krāsa		
balta	SDN2200621	SDN2200421
bēša	SDN2200623	SDN2200423
alumīnija	SDN2200660	SDN2200460
titāna	SDN2200668	SDN2200468
grafīta	SDN2200670	SDN2200470

Griežams un nospiežams gaismas regulators

	RC, 230 V, 25-325 VA, pārslēdzis	RL, 230 V, 60-500 VA, pārslēdzis
		
Krāsa		
balta	SDN2200721	SDN2200521
bēša	SDN2200723	SDN2200523
alumīnija	SDN2200760	SDN2200560
titāna	SDN2200768	SDN2200568
grafīta	SDN2200770	SDN2200570




	RL, 230 V, 1000 VA
	
Krāsa	
balta	SDN2200921
bēša	SDN2200923
alumīnija	SDN2200960
titāna	SDN2200968
grafīta	SDN2200970

- ar papildus slēdža ieslēgšanas un izslēgšanas funkciju
- minimālā spilgtuma iestatījums.

Griežams un nospiežams universāls gaismas regulators

	RL-RC, 230 V, 420 VA, pārslēdzis
	
Krāsa	
balta	SDN2201121
bēša	SDN2201123
alumīnija	SDN2201160
titāna	SDN2201168
grafīta	SDN2201170

Slodzes tabula

						
SDN22006XX	SDN22004XX	SDN22009XX	SDN22007XX	SDN22005XX	SDN22011XX	
						Maksimālās slodzes
25-325 W	60-325 W	40-1000 W	25-325 W	60-500 W	20-420 W	 kvēlspuldzes
25-325 W	60-325 W	40-1000 W	25-325 W	60-500 W	20-420 W	 230 V AC halogēnlampas
	60-325 VA	60-1000 VA		60-500 VA	20-420 VA	 230 V/12 V AC halogēnlampas ar feromagnētisku transformatoru
25-325 VA			25-325 VA		20-420 VA	 230 V/12 V AC halogēnlampas ar elektronisku transformatoru
					20-320 VA	 230 V / 12 V AC halogēnspuldzes ar toroidālo transformatoru
		60-600 W				 230 V AC vien-fāzes motors
						Drošinātājs
						2.5 A(H)
						Elektroniskas

Kustības detektors

10 A - 230 V AC, detektors ar laika aizturi un apkārtējās gaismas regulēšanu



Krāsa	
balta	SDN2000221
bēša	SDN2000223
alumīnija	SDN2000260
titāna	SDN2000268
grafīta	SDN2000270

max 20 min - 5 Lux - ∞ - operating angle: 180°

Termostati

10 A - 230 V AC, istabas termostats



10 A - 230 V AC, grīdas termostats



Krāsa		
balta	SDN6000121	SDN6000321
bēša	SDN6000123	SDN6000323
alumīnija	SDN6000160	SDN6000360
titāna	SDN6000168	SDN6000368
grafīta	SDN6000170	SDN6000370

- Ar 4.0 m sensoru
- Ārējais sensors: NTC 10 kΩ at 25 °C

10 A - 230 V AC istabas termostats ar dzesēšanas režīmu



Krāsa	
balta	SDN6001121
bēša	SDN6001123
alumīnija	SDN6001160
titāna	SDN6001168
grafīta	SDN6001170



Pilnībā nokomplektēts izstrādājums. Nevar lietot daudzrāmju konstrukcijas instalācijā

16 A - 230 V AC, termostats ar komforta funkciju



Krāsa	
balta	SDN6000221
bēša	SDN6000223
alumīnija	SDN6000260
titāna	SDN6000268
grafīta	SDN6000270

- Ar 4.0 m sensoru
- Ārējais sensors: NTC 10 kΩ pie 25 °C
- Pilnībā samontēti izstrādājumi. Nevar lietot rāmju konstrukcijas instalācijā.



Kontaktligzdas

Kontaktligzdas ar zemējumu spaili

16 A - 250 V AC, 2P+E		16 A - 250 V AC, 2P+E	
Krāsa			
balta	SDN3000121	SDN3100121	
bēša	SDN3000123	SDN3100123	
alumīnija	SDN3000160	SDN3100160	
titāna	SDN3000168	SDN3100168	
grafīta	SDN3000170	SDN3100170	
sarkana	SDN3000341		

16 A - 250 V AC, 2P+E, IP44	
Krāsa	
balta	SDN3100321
bēša	SDN3100323
alumīnija	SDN3100360
titāna	SDN3100368
grafīta	SDN3100370

Kontaktligzda bez zemējuma

16 A - 250 V AC, 2P	
Krāsa	
balta	SDN2900121
bēša	SDN2900123
alumīnija	SDN2900160
titāna	SDN2900168
grafīta	SDN2900170

Kontaktligzda (nokomplektēta)

Dubulta kontaktligzda ar zemējumu spaili

16 A - 250 V AC, 2P+E	
Krāsa	
balta	SDN3000421
bēša	SDN3000423
alumīnija	SDN3000460
titāna	SDN3000468
grafīta	SDN3000470



Datu kontaktligzdas

RJ45 5e kategorija

1 x RJ45, 5e kategorija, UTP, IDC*



1 x RJ45, 5e kategorija, STP, IDC*



Krāsa		
balta	SDN4300121	SDN4500121
bēša	SDN4300123	SDN4500123
alumīnija	SDN4300160	SDN4500160
titāna	SDN4300168	SDN4500168
grafīta	SDN4300170	SDN4500170

2 x RJ45, 5e kategorija, UTP, IDC*

2 x RJ45, 5e kategorija, STP, IDC*

Krāsa		
balta	SDN4400121	SDN4600121
bēša	SDN4400123	SDN4600123
alumīnija	SDN4400160	SDN4600160
titāna	SDN4400168	SDN4600168
grafīta	SDN4400170	SDN4600170

RJ45 6. kategorija

1 x RJ45, 6. kategorija, UTP, IDC*



1 x RJ45, 6. kategorija, STP, IDC*









Krāsa		
balta	SDN4700121	SDN4900121
bēša	SDN4700123	SDN4900123
alumīnija	SDN4700160	SDN4900160
titāna	SDN4700168	SDN4900168
grafīta	SDN4700170	SDN4900170

2 x RJ45, 6. kategorija, UTP, IDC*

2 x RJ45, 6. kategorija, STP, IDC*

Krāsa		
balta	SDN4800121	SDN5000121
bēša	SDN4800123	SDN5000123
alumīnija	SDN4800160	SDN5000160
titāna	SDN4800168	SDN5000168
grafīta	SDN4800170	SDN5000170

* IDC: Izolācijas pārvietojuma savienotājs RJ45



Plāksne 1 x RJ45 bez konektora

KRONE, kategorijas 5e un 6, UTP



RDM, kategorijas 5e un 6, UTP



Krāsa		
balta	SDN4300321	SDN4300421
bēša	SDN4300323	SDN4300423
alumīnija	SDN4300360	SDN4300460
titāna	SDN4300368	SDN4300468
grafīta	SDN4300370	SDN4300470

SYSTIMAX, kategorijas 5e un 6, UTP



AMP, MOLEX, KELINE, kategorijas 5e un 6, UTP



Krāsa		
balta	SDN4300521	SDN4300621
bēša	SDN4300523	SDN4300623
alumīnija	SDN4300560	SDN4300660
titāna	SDN4300568	SDN4300668
grafīta	SDN4300570	SDN4300670

Plāksne 2 x RJ45 bez konektora

AMP, MOLEX, KELINE, kategorijas 5e un 6, UTP



Krāsa		
balta	SDN4400621	
bēša	SDN4400623	
alumīnija	SDN4400660	
titāna	SDN4400668	
grafīta	SDN4400670	

Keystone HDMI



Keystone USB 2.0



References	Nr.	References	Nr.
	MTN4583-0001		MTN4581-0001

Ievietošanai kontaktsalāgotājā.

Ievietošanai kontaktsalāgotājā.

Spraudligzda/Spraudligzda.
Papildināma ar adaptera plati SDN43006XX
vienvietīgam konektoram vai SDN44006XX
divvietīgam konektoram.

Spraudligzda/Spraudligzda.
Papildināma ar adaptera plati SDN43006XX
vienvietīgam konektoram vai SDN44006XX
divvietīgam konektoram.

Keystone USB 3.0



Keystone BNC-F konektors



References	Nr.	References	Nr.
	MTN4582-0001		MTN4586-0001

Ievietošanai kontaktsalāgotājā.

Ievietošanai kontaktsalāgotājā.

Spraudligzda/Spraudligzda.
Papildināma ar adaptera plati SDN43006XX
vienvietīgam konektoram vai SDN44006XX
divvietīgam konektoram.

Skrūves konektors (Spraudligzda/Spraudligzda).
Papildināma ar adaptera plati SDN43006XX
vienvietīgam konektoram vai SDN44006XX
divvietīgam konektoram.

Telefonu pieslēgumu kontaktligzdas



RJ11

	1 x RJ11	2 x RJ11
		
Krāsa		
balta	SDN4101121	SDN4201121
bēša	SDN4101123	SDN4201123
alumīnija	SDN4101160	SDN4201160
titāna	SDN4101168	SDN4201168
grafīta	SDN4101170	SDN4201170

Telefonu un datu kontaktligzdas

	RJ11 + RJ45, 5e kategorija, UTP, IDC*	
		
Krāsa		
balta	SDN5100121	
bēša	SDN5100123	
alumīnija	SDN5100160	
titāna	SDN5100168	
grafīta	SDN5100170	
	RJ11 + RJ45, 6. kategorija, UTP, IDC*	RJ11 + RJ45, 6. kategorija, STP, IDC*
		
Krāsa		
balta	SDN5200121	SDN5200221
bēša	SDN5200123	SDN5200223
alumīnija	SDN5200160	SDN5200260
titāna	SDN5200168	SDN5200268
grafīta	SDN5200170	SDN5200270

* IDC: Izolācijas pārvietojuma savienotājs RJ45 konektoriem



TV/R/SAT kontaktligzdas

TV

	TV ligzda, caurejošā, 4dB	TV ligzda, caurejošā, 8dB
		
Krāsa		
balta	SDN3201821	SDN3201221
bēša	SDN3201823	SDN3201223
alumīnija	SDN3201860	SDN3201260
titāna	SDN3201868	SDN3201268
grafīta	SDN3201870	SDN3201270

	TV gala ligzda, 1 dB	
		
Krāsa		
balta	SDN3201621	
bēša	SDN3201623	
alumīnija	SDN3201660	
titāna	SDN3201668	
grafīta	SDN3201670	




TV/R

	TV/R ligzda caurejošā, 4 dB	TV/R ligzda caurejošā, 8 dB
		
Krāsa		
balta	SDN3301821	SDN3301321
bēša	SDN3301823	SDN3301323
alumīnija	SDN3301860	SDN3301360
titāna	SDN3301868	SDN3301368
grafīta	SDN3301870	SDN3301370

	TV/R gala ligzda, 1 dB	
		
Krāsa		
balta	SDN3301621	
bēša	SDN3301623	
alumīnija	SDN3301660	
titāna	SDN3301668	
grafīta	SDN3301670	

TV/SAT

	TV/R ligzda caurejošā, 4 dB	TV/SAT ligzda caurejošā, 8 dB
		
Krāsa		
balta	SDN3401921	SDN3401221
bēša	SDN3401923	SDN3401223
alumīnija	SDN3401960	SDN3401260
titāna	SDN3401968	SDN3401268
grafīta	SDN3401970	SDN3401270





SDN3401621




SDN3501421




SDN3501221



SDN3501321



SDN3502121



SDN5400121

TV/SAT gala ligzda, 1 dB	
	
Krāsa	
balta	SDN3401621
bēša	SDN3401623
alumīnija	SDN3401660
titāna	SDN3401668
grafīta	SDN3401670

TV/R/SAT	
TV/R/SAT ligzda caurejošā, 4 dB	TV/R/SAT ligzda caurejošā, 8 dB
	
Krāsa	
balta	SDN3501421
bēša	SDN3501423
alumīnija	SDN3501460
titāna	SDN3501468
grafīta	SDN3501470
	SDN3501221
	SDN3501223
	SDN3501260
	SDN3501268
	SDN3501270

TV/R/SAT gala ligzda, 1 dB	
	
Krāsa	
balta	SDN3501321
bēša	SDN3501323
alumīnija	SDN3501360
titāna	SDN3501368
grafīta	SDN3501370

TV/SAT/SAT	
TV/SAT/SAT gala ligzda, 1 dB	
	
Krāsa	
balta	SDN3502121
bēša	SDN3502123
alumīnija	SDN3502160
titāna	SDN3502168
grafīta	SDN3502170

Skaļruņu kontaktligzda

Dubulta skaļruņu kontaktligzda	
	
Color	
balta	SDN5400121
bēša	SDN5400123
alumīnija	SDN5400160
titāna	SDN5400168
grafīta	SDN5400170

Papildu piedāvājumi


Kabeļu izvada termināls 250 V - 25 A	
	
Krāsa	
balta	SDN5500121
bēša	SDN5500123
alumīnija	SDN5500160
titāna	SDN5500168
grafīta	SDN5500170

Tukšs vāciņš	
	
Krāsa	
balta	SDN5600121
bēša	SDN5600123
alumīnija	SDN5600160
titāna	SDN5600168
grafīta	SDN5600170


Naktslampa 250 V - 3 W	
	
	SDN5900123




SDN5500121




SDN5600121



SDN5900123



SDN6100121



SDN6100221

Horizontālas virsmas montāžas kārbas

Vienas vietas		Universāla
Krāsa		
balta	SDN6100121	SDN6100221
bēša	SDN6100123	SDN6100223
alumīnija	SDN6100160	SDN6100260
titāna	SDN6100168	SDN6100268
grafīta	SDN6100170	SDN6100270

Divdaļīga kārba:
SDN61001xx + SDN61002xx
Trīsdaļīga kārba:
SDN61001xx + 2 x SDN61002xx



SDN5800121



SDN5800321



SDN5801121




SDN5800521

Viendaļīgs




Krāsa	
balta	SDN5800121
bēša	SDN5800123
alumīnija	SDN5800160
titāna	SDN5800168
grafīta	SDN5800170
zaļa	SDN5800133
sarkana	SDN5800141

Divdaļīgs horizontāls rāmītis




Krāsa	
balta	SDN5800321
bēša	SDN5800323
alumīnija	SDN5800360
titāna	SDN5800368
grafīta	SDN5800370
zaļa	SDN5800333
sarkana	SDN5800341

Divdaļīgs vertikāls rāmītis



Krāsa	
balta	SDN5801121
bēša	SDN5801123
alumīnija	SDN5801160
titāna	SDN5801168
grafīta	SDN5801170
zaļa	SDN5801133
sarkana	SDN5801141

Trīsdaļīgs horizontāls rāmītis



Krāsa	
balta	SDN5800521
bēša	SDN5800523
alumīnija	SDN5800560
titāna	SDN5800568
grafīta	SDN5800570
zaļa	SDN5800533
sarkana	SDN5800541

P11219



SDN5801321

P11216




SDN5800721

P112120




SDN5802021

Trīsdalīgs vertikāls rāmītis




Krāsa	
 balta	SDN5801321
 bērša	SDN5801323
 alumīnija	SDN5801360
 titāna	SDN5801368
 grafiņa	SDN5801370
 zaļa	SDN5801333
 sarkana	SDN5801341

Cetrdaļīgs horizontāls rāmītis



Krāsa	
 balta	SDN5800721
 bērša	SDN5800723
 alumīnija	SDN5800760
 titāna	SDN5800768
 grafiņa	SDN5800770
 zaļa	SDN5800733
 sarkana	SDN5800741

Cetrdaļīgs vertikāls rāmītis



Krāsa	
 balta	SDN5802021
 bērša	SDN5802023
 alumīnija	SDN5802060
 titāna	SDN5802068
 grafiņa	SDN5802070
 zaļa	SDN5802033
 sarkana	SDN5802041

P11217



SDN5800921

P11211



SDN5801521

P117001




SDN5810121

P117002



SDN5810321

Piecdaļīgs horizontāls rāmītis



Color	
 balta	SDN5800921
 bērša	SDN5800923
 alumīnija	SDN5800960
 titāna	SDN5800968
 grafiņa	SDN5800970
 zaļa	SDN5800933
 sarkana	SDN5800941

Piecdaļīgs vertikāls rāmītis




Krāsa	
 balta	SDN5801521
 bērša	SDN5801523
 alumīnija	SDN5801560
 titāna	SDN5801568
 grafiņa	SDN5801570
 zaļa	SDN5801533
 sarkana	SDN5801541

Viendaļīgs IP44 rāmītis




Krāsa	
 balta	SDN5810121
 bērša	SDN5810123
 alumīnija	SDN5810160
 titāna	SDN5810168
 grafiņa	SDN5810170

Divdaļīgs horizontāls IP44 rāmītis




Krāsa	
 balta	SDN5810321
 bērša	SDN5810323
 alumīnija	SDN5810360
 titāna	SDN5810368
 grafiņa	SDN5810370

Savienojumu piemēri




2 pārslēdži

2 pārslēdži un 1 krusta slēdzis




2 pārslēdži ar indikatorlampiņu

2 pārslēdži un 1 dubultpārslēdzis



2 pārslēdži ar indikatorlampiņu


2 pārslēdži un 1 krusta slēdzis ar indikatorlampiņu



Divu taustiņu, divu grupu pogas slēdzis

Divu taustiņu, divu grupu pogas slēdzis ar indikatorlampi

Izmēri (mm)



Pielietojums

- Dažādu slodžu regulēšana (skatiet slodzes tabulu) mājām un būvēm.
- Piemēroti renovācijai, jo pieļauj slēdža nomaiņu ar regulatoru, nemainot kabelus.
- Tā kā regulators samazina strāvu, tas ļauj panākt ievērojamu enerģijas ekonomiju.

Tehniskie dati


- Nominālais spriegums: 230 V AC $\pm$ 10 %, 50 Hz,
- Savienojams kā slēdzis.
- IP aizsardzības līmenis: IP 20,
- Atbilstības zīme: CE,
- Standarts: EN 60669-2-1,
- Produkts sertificēts: GOST-R.

Slodzes tabula


	1	2	3	4
Maks.	325 W	325 W	NĒ	325 VA
Min.	25 W	25 W		25 VA

- 1 - Kvēlspuldzes
- 2 - Halogēnlampas
- 3 - Zemsprieguma halogēnlampas ar feromagnētisko transformatoru
- 4 - Zemsprieguma halogēnlampas ar elektronisko transformatoru

Savienojumi



Izmēri (mm)



Pielietojums

- Dažādu slodžu regulēšana (skatiet slodzes tabulu) mājām un būvēm.
- Piemēroti renovācijai, jo pieļauj slēdža nomainīu ar regulatoru, nemainot kabelus.
- Tā kā regulators samazina strāvu, tas ļauj panākt ievērojamu enerģijas ekonomiju.

Tehniskie dati


- Nominālais spriegums: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz,
- Savienojams kā slēdzis.
- IP aizsardzības līmenis: IP 20,
- Atbilstības zīme: CE,
- Standarts: EN 60669-2-1,
- Produkts sertificēts: GOST-R.

Slodzes tabula


	1	2	3	4
 25°C 230 V 50 Hz				
Maks. Min.	325 W 60 W	325 W 60 W	325 W 60 W	NĒ

- 1 - Kvēlspuldzes
2 - Halogēnlampas
3 - Zemsprieguma halogēnlampas ar feromagnētisko transformatoru
4 - Zemsprieguma halogēnlampas ar elektronisko transformatoru

Savienojumi



Izmēri (mm)



Pielietojums

- Dažādu slodžu regulēšana (skatiet slodzes tabulu) mājām un būvēm.
- Tā kā regulators samazina strāvu, tas ļauj panākt ievērojamu enerģijas ekonomiju.
- Komfortam: iespēja samazināt gaismas spožumu līdz minimumam.
- Papildus ieslēgšanas/izslēgšanas iespējas ar atsevišķu termināla izeju.

Tehniskie dati

- Nominālais spriegums: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz
- Slodze uz slēdža izvadiem: max. 2 A, cos φ 0.6,
- IP aizsardzības līmenis: IP 20,
- Atbilstības zīme: CE,
- Standarts: EN 60669-2-1,
- Produkts sertificēts: GOST-R.

Slodžu tabula

	1	2	3	4	5
 25°C 230 V 50 Hz					
Max. Min.	1000 W 40 W	1000 W 40 W	1000 VA 60 VA	NO	600 VA 60 VA

- 1 - Kvēlspuldzes
2 - Halogēnlampas
3 - Zemsprieguma halogēnlampas ar feromagnētisko transformatoru
4 - Zemsprieguma halogēnlampas ar elektronisko transformatoru
5 - Vienfāzes motors


Instalēšana

Maksimāli pieļaujamā slodze ir samazināta, tāpēc ka siltuma izkliede mazinās, ja ierīce nav iemontēta vienā standarta zemapmetuma kārbā:

Slodze samazināta par	Iemontēts mūra sienā*	Vairākas kopā montētas*	Vienvietīgā vai divvietīgā virsapmetuma kārbā	3-vietīgā virsapmetuma kārbā
25 %	■	■		
30 %			■	
50 %				■


* Ja sakrīt vairāki varianti, slodzes samazina kombinēti.

Regulatora instalēšana




Lietošana

Uzstādīt minimālo lampas spilgtumu




- 1 Iestatīt regulatoru.
- 2 Regulēt spilgtumu, lietojot griezamo pogu.
- 3 Uzstādīt minimālo spilgtumu, lietojot set-skrūvi (MIN).

Regulatora lietošana




Lampas var ieslēgt un izslēgt uzspiežot uz griezamā slēdža (A). Pagriežot slēdzi (B), lampas tiek noregulētas gaišāk vai tumšāk.

Savienojumi



∞ : controlled/dimmed output
↓ : ON/OFF output

Izmēri (mm)



Regulatori ar griežamu
un nospiežamu pogu
RC, 25-325 VA, pārslēdzis
SDN22007XX

Pielietojums

- Dažādu slodžu regulēšana (skatiet slodzes tabulu) mājām un būvēm.
- Piemēroti renovācijai, jo pieļauj slēdža vai pārslēdžanomaigu ar regulatoru, nemainot kabelus.
- Tā kā regulators samazina strāvu, tas ļauj panākt ievērojamu enerģijas ekonomiju.

Tehniskie dati


- Nominālais spriegums: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz,
- Iespēja savienot ar pārslēdzi vai vienkārši aizvietot slēdzi.
- IP aizsardzības līmenis: IP20,
- Atbilstības zīme: CE,
- Standarts: EN 60669-2-1,
- Produkts sertificēts: GOST-R.

Slodzes tabula


	1	2	3	4
 25°C 230 V 50 Hz				
Maks. Min.	325 W 25 W	325 W 25 W	NĒ	325 VA 25 VA

- 1 - Kvēlspuldzes
2 - Halogēnlampas
3 - Zemsprieguma halogēnlampas ar feromagnētisko transformatoru
4 - Zemsprieguma halogēnlampas ar elektronisko transformatoru

Savienojumi



Izmēri (mm)



Regulatori ar griežamu
un nospiežamu pogu
RL, 60-500 VA, pārslēdzis
SDN22005XX

Pielietojums

- Dažādu slodžu regulēšana (skatiet slodzes tabulu) mājām un būvēm.
- Piemēroti renovācijai, jo pieļauj slēdža vai pārslēdžanomaigu ar regulatoru, nemainot kabelus.
- Tā kā regulators samazina strāvu, tas ļauj panākt ievērojamu enerģijas ekonomiju.

Tehniskie dati


- Nominālais spriegums: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz,
- Iespēja savienot ar pārslēdzi vai vienkārši aizvietot ar slēdzi,
- Drošinātājs: 2,5 A(H)-230 V AC.
- IP aizsardzības līmenis: IP20,
- Atbilstības zīme: CE,
- Standarts: EN 60669-2-1,
- Produkts sertificēts: GOST-R.

Slodzes tabula


	1	2	3	4
 25°C 230 V 50 Hz				
Maks. Min.	500 W 60 W	500 W 60 W	500 W 60 W	NĒ

- 1 - Kvēlspuldzes
2 - Halogēnlampas
3 - Zemsprieguma halogēnlampas ar feromagnētisko transformatoru
4 - Zemsprieguma halogēnlampas ar elektronisko transformatoru

Savienojumi



Izmēri (mm)



Pielietojums

- Dažādu slodžu regulēšana (skatiet slodzes tabulu) mājām un būvēm.
- Piemēroti renovācijai, jo pieļauj slēdža nomainīšanu ar regulatoru, nemainot kabelus.
- Tā kā regulators samazina strāvu, tas ļauj panākt ievērojamu enerģijas ekonomiju.

Tehniskie dati

- Nominālais spriegums: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz,
- Iespēja savienot ar pārslēdzi vai vienkārši aizvietot slēdzi,
- Slēdža tips: 6 / 1,
- IP aizsardzības līmenis: IP20,
- Atbilstības zīme: CE,
- Standarts: EN 60669-2-1,
- Produkts sertificēts: FIMKO, NEMKO, SEMKO, VDE.

Slodzes tabula


	1	2	3	4	5
 25°C 230 V 50 Hz					
Max. Min.	420 W 20 W	420 W 20 W	420 VA 20 VA	420 VA 20 VA	320 VA 20 VA

- 1 - Kvēlspuldzes
2 - Halogēnlampas
3 - Zemsprieguma halogēnlampas ar feromagnētisko transformatoru
4 - Zemsprieguma halogēnlampas ar elektronisko transformatoru
5 - Zemsprieguma halogēnlampas ar toroidālo transformatoru


Lietošana

- Regulatoru instalē piemērotā zemapmetuma vai virsapmetuma instalācijas kārbā, savienojot atbilstoši shēmai.
- Tiek noteikts pievienotais slodzes veids (rezistīva, kapacitīva un induktīva), un regulētājs automātiski iestatās atbilstoši regulējamai slodzei. Minimālais gaismas līmeņa iestatījums ir automātisks.
- Regulators ir konstruēts ar 2 vadu topoloģiju, tāpēc to var izmantot parasta slēdža aizvietošanai.
- * Ienākošās fāzes alternatīvi savienotāji (pārslēdži, ko lieto gaismas vadībai no 2 punktiem) ir marķēti ar L, un regulētajai izejošajai fāzei ir ... simbols. Ar  marķēto savienotāju iekšēji nesavieno ar regulatoru, un to var izmantot kā paplašinājuma savienojumu.
- Visi savienotāji lietojami 2x 2.5mm² vadiem.
- **Lietošana**
Gaisma tiek ieslēgta/ izslēgta, nospiežot pogu, un apgaismojuma intensitāti regulē pogu griežot. Ieslēdzot gaismu, regulators izmanto pakāpeniskas ieslēgšanas funkciju.
- **Aizsardzība**
Regulatoram ir elektroniska aizsardzība pret īssavienojumu, pārspriegumu, pārslodzi un pārkaršanu. Ja aktivizēta elektroniska aizsardzība, regulatora normālu darbību var atjaunot, nospiežot pogu. Regulatoram ir arī vienkārtējs automātisks termiskais drošinātājs.

Savienojumi



Izmēri (mm)



Pielietojums

- Kustību noteikšanas kontroles slēdzis ieslēdzas pie kustības kas tiek uztvertajā kāds šķērso sensora darbības lauku.
- Tas piemērots dažādām slodzēm (skatiet slodzes tabulu).
- Kustības slēdzis ļauj ievērojami ietaupīt enerģiju, jo enerģija tiek piegādāta tikai personu klātbūtnes laikā.

Tehniskie dati

- Sprieguma diapazons: 230 V AC - 10% + 6%, 50 Hz,
- Galvenais drošinātājs: maks. 10 A,
- Vadi/spailes: maks. 2 x 2.5 mm²,
- Paralēli savienotās vienības: maks. 10,
- Diapazons: >10 m, >180°,
- Luksu iestatījums: ≈ 5 - ∞,
- Radio traucējumu aizsardzība: CISPR 14,
- IP klasifikācija: IP20.
- Atbilstības zīme: CE,
- Standarts: EN 60669-2-1,
- Produkts sertificēts: GOST-R.


Slodzes tabula

	1	2	3	4	5	6	7
 25°C 230 V 50 Hz							
Maks. Min.	2300 W 1W	2000 W 1W	2000 VA* 1W	1150 VA 1W	1050 VA 1W	500 VA 1W	200 VA 1W

* maks. 140 µF, cos φ = 0,9

- 1 - Kvēlspuldzes
2 - 230 V halogēnlampas
3 - Luminiscences spuldzes
4 - Elektroniski transformatori
5 - Konvencionāli transformatori
6 - Energoekonomiskas spuldzes
7 - Vienfāzes motori

Izmēri (mm)




Lietošana

- Lai ierīce darbotos, jāpievieno neitrālā fāze.
- Maks. laika aizture ir 20 min – taimera skrūvi regulējiet līdz galam pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Ierīci var pievienot paralēli.

Svarīgi atcerēties


- Nodrošiniet, lai detektora priekšā ir brīvs skats.
- Luminiscences spuldzes slodzes gadījumā ieslēgšanas periodam jābūt vismaz 10 min, lai nodrošinātu piemērotu luminiscences spuldzes kalpošanas ilgumu.




Manevrēšana

- Kustību sensors reaģē, ja siltuma avots (piemēram, cilvēks) pārvietojas tā detektora darbības laukā.
- Izstrādājuma slēdža marķējums ir 0-A-1:
 - «0» pozīcijā kustību sensors ir pilnībā atvienots. Šajā pozīcijā var arī pārbaudīt sensora laukumu, ja sarkanā gaismas diode lēcā mirgo saistībā ar kustību.
 - «A» pozīcijā kustības sensoram ir automātiskais režīms.
 - Pozīcijā «1» tas vienmēr ir ieslēgts.

Savienojumi



Uztveršanas laukumi



Pielietojums


Elektroniskais istabas termostats elektrisko sildītāju vadībai. Istabas termostatu ir vienkārši lietot un uzstādīt. Tam uz priekšējā paneļa ir ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un temperatūras iestatīšanas poga. Gaismas diode, kas norāda par darbību. Termostats izpilda standarta EN-60730-2-9 prasības un atbilst RoHS un REACH.

Tehniskie dati


- Sprieguma diapazons: 230 V ac ± 10 %, 50 Hz,
- Maks. drošinātājs: 16 A,
- Maksimālā slodze: 2300 W (10 A, 230 V, cos φ = 1),
- Darbības temperatūra: + 5 °C to + 30 °C,
- Temperatūras vadības diapazons: + 5 °C to + 30 °C,
- Glabāšanas temperatūra: - 20 °C to + 60 °C
- Vadības precizitāte: 1 °C,
- Divpolu slēdzis priekšējā panelī,
- Relejs: NO (parasti atvērts),
- Diode: sarkana,
- Vadi/spailes: maks. 2 x 2,5 mm²
- Spailēm ir vadu aizsardzība (vairākdzīslu vadiem),
- IP klasifikācija: IP 20,
- Instalācija: CEE60,
- Atbilstības zīme: CE,
- Standarts: EN 60669-2-1,
- Produkts sertificēts: GOST-R.

Lietošana

- Ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi priekšējā panelī termostatu var ieslēgt un izslēgt.
- Sarkanā gaisma norāda, ka notiek sildīšana.
- Regulēšanas skala norāda ieteicamo temperatūru, un piemērotu temperatūru būtu jāizvēlas pēc piesarkanazes.




Savienojumi



levietojiet termostatu montāžas kārbā tā, lai savienotāji būtu uz augšu. Ja savienojumam ir zemējums (PE), vadiem izmanto ārējos savienotājus, lai tos savienotu kopā. Termostatam nav zemējumam (PE) pasarkanazētu spaiļu.

Izmēri (mm)



Pielietojums

Elektroniskais grīdas termostats pasarkanazēts grīdas apsildes kabeliem un citiem grīdas sildīšanas pielietojumiem. Grīdas termostatu ir vienkārši lietot un uzstādīt. Tam uz priekšējā paneļa ir ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un poga temperatūras iestatīšanai. Gaismas diode, kas norāda par darbību. Termostats izpilda standarta EN-60730-2-9 prasības un atbilst RoHS un REACH.


Tehniskie dati

- Sprieguma diapazons: 230 V ac ± 10 %, 50 Hz,
- Maks. drošinātājs: 16 A,
- Maksimālā slodze: 2300 W (10 A, 230 V, cos φ = 1),
- Vadi/spailes: maks. 2 x 2,5 mm²,
- Darbības temperatūra: + 5 °C to + 50 °C,
- Glabāšanas temperatūra: - 20 °C to + 50 °C,
- Temperatūras vadības diapazons: + 5 °C to + 50 °C,
- Vadības precizitāte: 1 °C,
- Divpolu slēdzis priekšējā panelī,
- Relejs: NO (parasti atvērts),
- Diode: sarkana,
- Spailēm ir vadu aizsardzība (vairākdzīslu vadiem),
- Ārējais sensors 4 m (dubulta izolācija), NTC 10 kΩ at 25 °C,
- IP klasifikācija: IP 20,
- Atbilstības zīme: CE,
- Standarts: EN 60730-2-9,
- Produkts sertificēts: GOST-R.

Lietošana


- Ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi priekšējā panelī termostatu var ieslēgt un izslēgt.
- Sarkanā gaisma norāda, ka notiek sildīšana. Grīdas sasīšana norit vairākas stundas.
- Regulēšanas skala norāda ieteicamo temperatūru, un piemērotu temperatūru būtu jāiestāda pēc piesarkanazes.

Savienojumi



levietojiet termostatu montāžas kārbā tā, lai savienotāji būtu uz augšu. Ja savienojumam ir zemējums (PE), vadiem izmanto ārējos savienotājus, lai tos savienotu kopā. Termostatam nav zemējumam (PE) pasarkanazētu spaiļu.

Izmēri (mm)



Termostats
10 A, istabas termostats ar dzesēšanas režīmu
SDN60011XX

Pielietojums

Bimetāla termostats ar dzesēšanas režīmu var kontrolēt gan apkures, gan dzesēšanas sistēmas iekštelpās: dzīvokļos, skolās, hallēs, darbnīcās, u.c.

Tehniskie dati


- Nominālais spriegums: 230 V AC
- Temperatūras vadības diapazons: -5-30°C
- Nominālā strāva
 - Apsilde: 10A rezistīvā un 4A induktīvā slodze
 - Dzesēšana: 5A rezistīvā un 2A induktīvā slodze
- Slēgšanas jauda:
 - Apsilde: 2.2 kW
 - Dzesēšana: 1.1 kW
- Iespējamā novirze: aptuveni 0.5K
- Maksimālais mitrums: 95%, bez kondensāta
- IP aizsardzības klase: IP20,
- Atbilstības zīme: CE,
- Standarts: EN 60730-2-9,
- Produkts sertificēts: GOST-R.

Standarti

Saskaņā ar EN 55014 un 1C darbības principiem.


Savienojumi

Shēmas diagramma



- ☞ Sildīšana
- ☞ Dzesēšana

Lietošana




- Vēlama uzstādīšana uz iekšējās sienas pretī siltuma avotam,
- Montāžas augstums: aptuveni 1,5 m
- Instalēt uz ārējās sienas pie loga un durvīm būtu jāizvairās
- Pārliecinieties, ka siltais gaiss piekļūst controllerim. Tādēļ nevajadzētu controlleri uzstādīt iekšpusē vai aiz aizkariem un citām lietām, kas to aizsedz
- Ārējā siltuma ietekmē kontroles ierīce var būt neprecīza. Tāpēc izvairieties no tiešas saules gaismas, TV, radio, apkures ierīces, lampas, apkures cauruļu un dūmeņa tuvuma.
- Arī regulators rada siltumu. Ja kontrolieris tiek instalēts kārbā ar regulatoru, tiem jāatrodas pēc iespējas tālāk vienam no otra. Ja tie ir izvietoti viens zem otra, tad kontrolierim ir jābūt zem regulatora.

Istabas temperatūras kontroles ierīces uzstādīšana

Sākot lietot istabas temperatūras kontroles ierīci, nepieciešams laiks tās adaptācijai ar istabas temperatūru. Uzreiz pēc instalācijas vai pēc nakts ekonomiskā režīma izslēgšanas, temperatūra var atšķirties no istabas temperatūras. Precīzi rādījumi ir nolasāmi pēc aptuveni 1 vai 2 stundu darbības. Tāpēc mēs rekomendējam sākotnēji iestatīt nedaudz augstāku temperatūru, lai apkures un sākotnējā temperatūra izlīdzinās ātrāk. Kad vēlamā temperatūra ir sasniegta, uzstādījumi var tikt noregulēti uz vēlamo. Temperatūras uzstādīšanai lietojiet iestatījumu pogu. Temperatūras skala ir aptuveni no -5-30°C.

Izmēri (mm)




Pielietojums

Šo inteligēnto termostatu pasarkanazēts lietot istabu un grīdu sildīšanā. Tam ir grafisks displejs, un lietotājs var mainīt vairākus parametrus, lai nodrošinātu vislabāko temperatūras vadību istabā. Termostatom ir iekšējie un ārējie temperatūras sensori. Lietotājs var izvēlēties grīdas materiālu (betons, koks u.c.) un termostats dažādiem materiāliem atlasīs vislabāko vadības algoritmu. Vairumu svarīgos parametrus aizsargā PIN kods, piemēram, grīdas materiālu, maksimālo un minimālo temperatūras robežu, lai izvairītos no izmaiņām, ko veikušas citas personas (piemēram, bērni, ģimnieki, viesnīcas viesi u.c.) Termostatom ir ārējais ievads signālam (230 V), kas samazina (vai palielina) temperatūru, ko lietotājs ir noteicis.


Tehniskie dati

- Sprieguma diapazons: 230 V ac ± 10 %, 50 Hz,
- Maks. drošinātājs: 16 A,
- Maksimālā slodze: 3680 W (16 A, 230 V, cos φ = 1),
- Releja veids: NO (var mainīt, lai strādātu kā NC),
- Vadi/spailes: maks. 2 x 2,5 mm²,
- Savienotāji: Paceļamas spailes (piemērotas lokaniem kabeliem),
- Displejs: Grafisks
- Temperatūras iestatījuma pretējās vērtības: + 4 °C, + 2,0 °C, - 2 °C, - 4 °C, - 6 °C, - 8 °C, - 20 °C,
- Kalibrēšana: jā
- Pulkstenis: jā
- Darbības temperatūra: + 5 °C to + 40 °C,
- Glabāšanas temperatūra: - 20 °C to + 60 °C,
- Temperatūras vadības diapazons: + 5 °C to + 40 °C,
- Vadības precizitāte: 0,1 °C,
- IP aizsardzības līmenis: IP20,
- Atbilstības zīme: CE,
- Standarts: EN 60669-2-1,
- Produkts sertificēts: GOST-R.

Izmēri (mm)




Savienojumi



Termostats
16 A, ar komforta funkciju
SDN60002XX

Displejs




- ☞ Grīda tiek apsildīta.
☞ Gaiss tiek apsildīts.
- ☞ Iestatītā iekšējā temperatūra neatbilst attēlotajai temperatūrai, jo darbojas iestatījums SetBack vai nakts temperatūra.
- ☞ ! Izsaukuma zīme ziņo par kļūdu. Izsaukuma zīmei blakus esošais numurs norāda uz kļūdas kodu.

Ja tiek parādīti kļūdu kodi 1, 2 un 4, termostats nesilda.

- 1 - grīdas temperatūras sensora kļūda.
- 2 - iekšēja kļūda.
- 4 - pārkaršana.
- 5 - temperatūras mērījuma vadības vienības kļūda.

- ☞ Displejs attēlo iestatīto temperatūru (izmērītā istabas temperatūra netiek attēlota).

Lietošana



* PIN koda apstiprināšana
xxx: funkcijas, kas iezīmētas melnajā krāsā ir regulējamas


Pielietojums

- Ieteicams viesnīcu istabām.
- Kontrolē apgaismojuma ķēdes, elektriskās ierīces, elektroniskās iekārtas utt.


Tehniskie dati

- IP aizsardzības līmenis: IP20,
- Atbilstības zīme: CE,
- Standarts: EN 60669-1,
- Produkts sertificēts: S, N, FI, GOST-R.


Savienojumi



Izmēri (mm)




Izmēri (mm)




RJ45 datu kontaktligzdas

Instalācija (Lexcom 125/250 STP savienotāji)




Instalācija (Lexcom 125/250 UTP savienotāji)




Pielietojums

Antenu ligzdas ir pielāgotas savienošanai ar radio vai televīzijas uztvērējiem ar apraides signāliem vai no satelīta saņemtiem analogiem un digitāliem signāliem.


Izmēri (mm)




Instalācija




TV: individuāls / paralēlas instalācijas saslēgums




TV/R: individuāls / paralēlas instalācijas saslēgums



TV/R: lineāras instalācijas saslēgums



TV/SAT: individuāls / lineārs instalācijas saslēgums




Savienojumi


TV gala ligzda




TV/R kontaktligzda, caurejošā




TV/R kontaktligzda, gala




TV/SAT kontaktligzda, caurejošā




TV/SAT kontaktligzda, gala




TV/R/SAT izeja caurejošas



TV/R/SAT kontaktligzda, gala



TV/SAT/SAT kontaktligzda, gala



Tehniskie dati

TV ligzda

	SDN32016XX
	Gala
Zudums (dB)	-
Darbības frekvence (MHz)	5-862
Izejas zudums (dB)	1
Tiešs zudums (dB)	-

TV/R kontaktligzdas

		SDN33018XX	SDN33013XX	SDN33016XX
		Caurejoša	Caurejoša	Gala
Zudums (dB)		4	8	-
Darbības frekvence (MHz)	TV	5-862	5-862	5-862
	R	88-125	88-125	88-125
Izejas zudums (dB)	TV	4	8	1
	R	10	10	10
Tiešs zudums (dB)		1	1	-

TV/SAT kontaktligzdas

		SDN34019XX	SDN34012XX	SDN34016XX
		Caurejoša	Caurejoša	Gala
Zudums (dB)		4	8	-
Darbības frekvence (MHz)	SAT	950-2400	950-2400	950-2400
	TV	5-862	5-862	5-862
Izejas zudums (dB)	SAT	3	3	1
	TV	4	8	11
Tiešs zudums (dB)		1	1	-



TV/R/SAT kontaktligzdas

		SDN35014XX	SDN35012XX	SDN35013XX
		Caurejoša	Caurejoša	Gala
Zudums (dB)		4	8	-
Darbības frekvence (MHz)	SAT	950-2400	950-2400	950-2400
	TV	5-862	5-862	5-862
	R	88-125	88-125	88-125
Izejas zudums (dB)	SAT	3	3	1
	TV	4	8	1
	R	10	10	10
Tiešs zudums (dB)		1	1	-


TV/SAT/SAT kontaktligzdas

		SDN35021XX		
		Ending		
Zudums (dB)		-		
Darbības frekvence (MHz)	SAT1	5-2400		
	SAT2	950-2400		
	TV	5-862		
Izejas zudums (dB)	SAT1	1		
	SAT2	1		
	TV	1		
Tiešs zudums (dB)		-		

Vairāku vietu




TV/R, TV/SAT vai TV/R/SAT kontaktligzdām



Rāmīši


Izmēri (mm)




Horizontāls rāmītis				
Viendaļīgs	Divdaļīgs	Trīsdaļīgs	Četrdaļīgs	Piecdaļīgs
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
85	156	227	299	370

Vertikāls rāmītis			
Divdaļīgs	Trīsdaļīgs	Četrdaļīgs	Piecdaļīgs
B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
151	222	294	365

Viendaļīgs IP44 rāmītis IP44 slēdzim
vai IP20 kontaktligzdai



Divdaļīgs IP44 rāmītis IP44 slēdzim
vai IP20 kontaktligzdai



Pārbaudiet lampas un gaismas regulatora saderību trīs soļos



www.dimmer-test.com

Schneider Electric Latvija

A.Deglava iela 66, Rīga, LV-1035

Klientu serviss: + 371 67147228

Fakss: + 371 67549749

E-pasts: support@lv.schneider-electric.com

2015/2016