



SAMAN 

Handleiding omvormer
opnieuw koppelen met
Wi-Fi

GoodWe

1. Voorbereiding

- Zorg dat je de naam (SSID) en het wachtwoord van je Wi Fi-netwerk bij de hand hebt.
- Gebruik een smartphone of tablet waarop de GoodWe SEM-app of een vergelijkbare app is geïnstalleerd.
- Zorg dat je dichtbij de omvormer bent voor een sterk signaal.

2. Zet de omvormer in koppelmodus

- Druk op de Wi Fi-knop op de omvormer en houd deze enkele seconden ingedrukt.
- De Wi Fi-led op de omvormer zal nu knipperen: dit betekent dat de omvormer in koppelmodus staat en een tijdelijk Wi Fi-signaal uitzendt.

3. Verbind je telefoon met de omvormer

- Ga op je telefoon naar de Wi Fi-instellingen.
- Zoek naar een netwerk dat begint met GoodWe-xxxx en verbind hiermee.
- Er is geen internettoegang nodig op dit netwerk.

4. Wi Fi-instellingen invoeren in de app

- Open de GoodWe-app opnieuw (bijv. SEMS Portal of PV Master, afhankelijk van je systeem).
- De app zal verbinding maken met de omvormer via het tijdelijke netwerk.
- Kies vervolgens je eigen Wi Fi-netwerk (SSID) uit de lijst en voer het wachtwoord in.
- Bevestig de invoer zodat de omvormer deze gegevens ontvangt.

5. Bevestig de verbinding

- De Wi Fi-led op de omvormer zal nu stoppen met knipperen en continu branden of langzaam knipperen, wat betekent dat de verbinding is geslaagd.
- Controleer in de app of de omvormer verbonden is en actuele gegevens toont.
- Werkt het niet? Herhaal dan stap 2 t/m 4 en controleer of het wachtwoord correct is ingevoerd.

Tips

- Zorg dat je binnen enkele meters van de omvormer staat tijdens het koppelen.
- Druk de Wi Fi-knop niet te lang in, anders wordt mogelijk de hele configuratie gereset.
- De meeste GoodWe omvormers werken alleen op een 2.4 GHz Wi Fi-netwerk (dus geen 5 GHz).
- Herstart eventueel de omvormer en je router als de koppeling niet lukt.